

RELÉ FOTOELÉCTRICO 10 A

RF-10



PARA EL MANDO AUTOMÁTICO DEL ALUMBRADO

**ENCIENDE LAS LUCES AL ANOCHECER
Y LAS APAGA AL AMANECER**

ECONOMIZANDO ENERGÍA

DISTRIBUIDO EN ALMACENES DE MATERIAL ELÉCTRICO

RODMAN

FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO

RODMAN MATERIAL ELÉCTRICO S.L.U.

Gran Vía de les Corts Catalanes, 984 - 08018 BARCELONA

telf. 93 307 08 30 e-mail: rodman@rodman-elect.com

web: www.rodman-elect.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RF-101

SENSIBILIDAD REGULABLE	por obturador de 5 a 2.000 Lux
ORIENTABLE	en 270º
RETARDO	de 5 a 10 segundos
ALIMENTACIÓN	230Vca±10% 50-60Hz
CARGAS MÁXIMAS (Vmax Imax)	10A 230Vca±10% 50-60Hz 10A 30Vcc
CONTACTOS	AgSnO2
CARGAS MÁXIMAS	2.250 W incandescencia 600 W fluorescencia 400 W Leds
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES	con varistor
PROTECCIÓN CORTOCIRCUITOS	fusible cerámico 10A
CONEXIONADO	3 bornes aislados UL94 V0
TEMPERATURA TRABAJO	entre los -30º y los +55ºC
SOPORTE	fijación de pared y columna
ENTRADAS CABLE	posterior de Ø9mm inferior de Ø20mm para tubo
CLASE DE PROTECCIÓN	IP64 Clase II
DIMENSIONES	112 alto x 54 ancho x 60 fondo
PESO	130 gramos con soporte

REFERENCIAS

CÓDIGO	ALIMENTACIÓN	CARGA MÁXIMA	IP	UND / CAJA
RRF101	230 Vca	10A 230Vca 10A 30Vcc	IP64	10
RRF105*	24 Vcc/ca			4
RRF107*	12 Vcc			

(*) Versión con dos regletas, una de **alimentación** y otra de **carga**

APLICACIONES

Alumbrado público y comunitario, escaparates en comercios, letreros luminosos, balizas de obra, simuladores de presencia, encendido o alimentación autónoma de equipos, ...

ESQUEMA INSTALACIÓN RF-10

